



# ESME PERFORMANCE X10

## EPF10XXX

Linear module for 24V tracks  
design Jude Allen




Class 2 cULus IP20  
made in Canada



**Supply current**  
Courant d'alimentation  
Corriente de alimentación  
24VDC

**Power**  
Puissance  
Potencia  
9W



Product for indoor use.  
Produit pour usage intérieur.  
Producto para uso en interiores.

**24VDC drivers**  
Alimentateurs 24VDC  
Alimentadores 24VDC  
**CV2496A** (1..9) IP65 Dimming: PHASE - 0-10V

### ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT AUTHORIZATION

The safety of the appliance is guaranteed only in compliance with local electrical regulations and with the installation instructions contained in this box; therefore it is important to conserve them. Compliance with these instructions is essential for the correct operation of the appliance and the system. Installation must be carried out by qualified personnel. Cut off power from the mains supply before performing any maintenance operation.

### TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que dans le respect des réglementations électriques locales et des instructions d'installation contenues dans cette boîte ; il est donc important de les conserver. Le respect de ces instructions est essentiel pour le bon fonctionnement de l'appareil et du système. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié. Couper l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération de maintenance.

### CUALQUIER MODIFICACION DE LOS APARATOS ESTA PROHIBIDA SIN AUTORIZACION

La seguridad de los aparatos está garantizada solamente respetando las normas eléctricas locales y las instrucciones de montaje incluidas en la caja, por lo tanto es importante conservarlas. El respeto de estas instrucciones es fundamental para el correcto funcionamiento del aparato y de la instalación. La instalación debe hacerla personal calificado. Desconectar la alimentación principal antes de continuar las operaciones de mantenimiento.



#### IMPORTANT INFORMATION BEFORE BEGINNING INSTALLATION

**CAUTION!** Ensure main breaker is OFF. Connect Power supply unit to main electricity network only once installation is completed. Failure to do so will result in critical damage to the LED.



#### INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

**ATTENTION!** S'assurer que le disjoncteur principal est sur OFF. Ne raccorder le bloc d'alimentation au réseau électrique principal qu'une fois l'installation terminée. Le non-respect de cette consigne entraînera des dommages importants à la LED.



#### INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

**¡ATENCIÓN!** Asegúrese de que el interruptor principal está desconectado. Conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica sólo una vez finalizada la instalación. De lo contrario, se producirán daños críticos en el LED.

#### INFORMATION ABOUT MOUNTING ACCESSORIES


For additional information regarding installation of lighting accessories, such as baseplates or IC housings, please reference the appropriate installation guide on the website.

#### INFORMATIONS SUR LES ACCESSOIRES DE MONTAGE

Pour de plus amples informations concernant l'installation d'accessoires d'éclairage, tels que les plaques de base ou les boîtiers IC, veuillez vous référer au guide d'installation approprié sur le site web.

#### INFORMACIÓN SOBRE LOS ACCESORIOS DE MONTAJE


Para más información sobre la instalación de accesorios de iluminación, como placas base o carcassas IC, consulte la guía de instalación correspondiente en el sitio web.



1

Before installation, please identify which circuit the fixture is intended for (C1 or C2). Locate the 'red dot' on the side of the luminaire and align it with the desired circuit indicated on the Live Feed (LFS-).

TIP: For more information regarding prewiring, please review the Live Feed (LFS-) User Guide.  
CONSEIL : Pour plus d'informations sur le câblage, veuillez consulter le guide de l'utilisateur Live Feed (LFS-).  
CONSEJO: Para obtener más información sobre el precableado, consulte la Guía del usuario de Live Feed (LFS-).



2

Install fixture into the selected track profile. The luminaire has a built-in magnetic and mechanical fixing, and does not require tooling.  
Installer le luminaire dans le profilé sélectionné. Le luminaire est doté d'une fixation magnétique et mécanique intégrée et ne nécessite pas d'outillage.  
Instale la luminaria en el perfil de carril seleccionado. La luminaria lleva incorporada una fijación magnética y mecánica, y no requiere herramientas.

TIP: If the fixture is connected to the incorrect circuit, simply extract the luminaire from the track profile, rotate 180° and reinstall.  
CONSEIL : Si le luminaire est connecté au mauvais circuit, il suffit d'extraire le luminaire du rail, de le faire pivoter de 180° et de le réinstaller.  
CONSEJO: Si la luminaria está conectada al circuito incorrecto, basta con extraer la luminaria del perfil de carril, girarla 180° y volver a instalarla.

**GENERAL RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION - RECOMENDACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN**



Do not use water high pressure cleaners.  
Ne utilisez pas de nettoyeur haute pression sur la luminaire.  
No utilice limpiadores a presión.

Reference clauses in NEC Article 411.  
Clauses de référence dans l'article 411 du NEC.  
Cláusulas de referencia del artículo 411 del NEC.

For the connection of the devices use only LED drivers SELV compliant with current regulations and with Uout MAX of 60V. Terminal block not included, the installation must be performed by qualified personnel. Terminal blocks shall be in the same IP rating as the luminaire itself, with rated voltage of min. 250V and rated connection capacity of 6A. Connection wire ends coming from power supply to be prepared as terminal block manufacturer recommends. Should the cables be damaged, they must be replaced by the manufacturer in order to avoid danger.

Pour le raccordement des appareils utiliser uniquement LED pilotes SELV conformes aux réglementations en vigueur et avec Uout MAX de 60V. Bornier non inclus, l'installation doit être effectuée par du personnel qualifié. Les borniers doivent avoir la même cote IP que le luminaire lui-même, avec une tension nominale de 250 V min. et une capacité de connexion nominale de 6A. Les extrémités des fils de connexion provenant de l'alimentation doivent être préparées selon les recommandations du fabricant du bornier. Si les câbles sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant afin d'éviter tout danger.

Para la conexión de los aparatos utilizar exclusivamente LED drivers SELV conformes a las normativas vigentes y con Uout MAX de 60V. Bloque de terminales no incluido, la instalación debe ser realizada por personal cualificado. Los bornes estarán en la misma clasificación IP que la propia luminaria, con una tensión nominal de min. 250V y una capacidad de conexión nominal de 6A. Extremos del cable de conexión procedentes de la fuente de alimentación para ser preparados como el fabricante del bloque de terminales recomienda. Si los cables están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante por razones de seguridad.

The LED module contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer. For further informations, please contact your supplier. In the event that FLEXALIGHTING NORTH AMERICA gives consent to the return of devices for control, they must be returned without being disassembled.

Le module LED contenu dans ce luminaire ne doit être remplacé que par le fabricant. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur. Dans le cas où FLEXALIGHTING NORTH AMERICA donne son consentement au retour des appareils pour le contrôle, ils doivent être retournés sans être démontés.

El módulo LED contenido en esta luminaria solo será sustituido por el fabricante. Para más información, póngase en contacto con su proveedor. En caso de que FLEXALIGHTING NORTH AMERICA dé su consentimiento para la devolución de los dispositivos de control, estos deberán ser devueltos sin desmontarlos.